

Steca PA IRS 1008/180


Détecteur de mouvement

Le détecteur de mouvement PA IRS 1008/180 est raccordé à la sortie de charge du régulateur de charge de l'éclairage nocturne. Il alimente la lampe qui s'allume pendant quelques minutes lorsqu'un mouvement est détecté.

Le détecteur Steca PA IRS 1008/180 se distingue principalement par sa consommation propre extrêmement faible qui le rend idéal pour les applications solaires.



0 A...5 A



	PA IRS 1008/180	PA IRS 1008/180-24
Caractérisation des performances de fonctionnement		
Consommation propre	6 mA	2 mA
Durée d'établissement	1 min....5 min.	
Côté sortie DC		
Tension de l'accumulateur	12 V	24 V
Courant du consommateur	5 A	
Installation et construction		
Portée / angle	7 m / 180°	
Degré de protection	IP 65	

Données techniques à 25 °C / 77 °F

Domaine d'utilisation :

