

LIMITEUR DE CHARGE

HRS503



Le limiteur de charge HRS503 est à utiliser avec l'aérogénérateur Rutland 503/504 associés à des panneaux solaires de puissance crête maximum de 100Wc. Il comprend une diode antiretour intégrée qui permet d'utiliser des sources de charges additionnelles.

DONNEES TECHNIQUES

Type	HRS503
Référence	M04400
Tension du système	12 V
Tension finale de charge	13,8 V
Affichages	LED
Longueur	150 mm
Largeur	75 mm
Epaisseur	34 mm
Poids	0,120 Kg
Raccords	Fils de 1,5 mm ²